

FICHE TECHNIQUE

## BOBSON DIFFUSEUR AD-260 A

Programmable - capteur de luminosité

REF : 431260

Dernière mise à jour le 01/07/2009


« Précision de programmation »  
BOBSON

N'hésitez pas à nous demander nos prix palette ou camion

Le BOBSON AD 260 A est un diffuseur de parfum pour les aérosols 250 ml (2500 pulvérisations).  
Il calcule automatiquement les intervalles de pulvérisation d'après les paramètres enregistrés :  
heure de mise en service, durée quotidienne de service, capacité de l'aérosol.

### Notice de programmation

<b>CLOCK</b> (horloge)	Appuyer sur <b>clock</b> pour programmer l'heure locale
<b>START</b> (départ)	Appuyer sur <b>start</b> pour programmer l'heure quotidienne de début du service. Quand <b>ON</b> clignote, le distributeur est en service.
<b>DAY-HRS</b> (jour-heure)	Appuyer sur <b>day-hrs</b> pour sélectionner la durée quotidienne de service. (8, 10, 12, 16 ou 24 heures).
<b>SPRAYS</b> (pulvérisations)	Appuyer sur <b>sprays</b> pour sélectionner la capacité de pulvérisation de la bombe. (2500 pulvérisation pour les aérosols TOP HYGIENE). Quand le voyant <b>can</b> clignote, vérifiez et remplacez la recharge.
<b>DAY</b> (Nb jours)	Appuyer sur <b>day</b> pour sélectionner le nombre de jours de service voulu. (15, 30, 45, 60, 75 et 90 jours)



### Utilisation :

Il peut être posé sur toute surface plane ou accroché au mur (à 2,50 m de hauteur). Un diffuseur convient pour 70 m<sup>3</sup>.  
Il fonctionne avec 1 pile LR20 (D).  
Il offre une sécurité contre le vol des recharges et la modification de la programmation par les tiers grâce à la fermeture à clef.

### Précaution d'emploi :

Les aérosols utilisés avec ce diffuseur sont inflammables : installer le diffuseur de telle sorte qu'il ne puisse pas pulvériser vers une flamme ou un corps incandescent.

### Composition :

Polypropylène pour une forte résistance.

### Conditionnement :

Vendu à l'unité  
Dimension : 210 X 100 X 80  
Palette de 720 BOBSON

### Réglage ultra précis

Grâce à son horloge et à sa programmation digitale, l'AD-260A permet un réglage ultra précis des intervalles de pulvérisation. Vous pouvez régler votre BOBSON pour un fonctionnement quotidien inférieur à 8h/jour et pour une durée de 15 jours.

### Confort

L'AD 260 A calcule lui-même les intervalles de pulvérisation suivant les indications que vous lui aurez données. Vous pouvez régler l'heure quotidienne de mise en service et de fin de service.



SAGA POLYNESIE N° RC : 9786 B - N° TAHITI : 687020 - SARL au Capital de 10 000 000 XPF  
13 ZI DE LA PUNARUU - B.P. 354 - 98713 PAPEETE

Tél. : 533 326 - Fax : 437.282 - site : [www.sagapolynesie.com](http://www.sagapolynesie.com) - mail : [sagapolynesie@mail.pf](mailto:sagapolynesie@mail.pf)